



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Электронные преобразователи частоты

Портативный преобразователь частоты



Легкие, прочные и высокопроизводительные: Серия FUE

Преобразователи частоты серии FUE отличаются легкостью и компактностью исполнения. Они очень удобны в использовании благодаря своей алюминиевой конструкции. С помощью высокопроизводительной электроники и активной системы охлаждения данные устройства достигают максимальной производительности даже при непрерывной работе. Особенно практична система управления нагрузкой и напряжением для выравнивания колеблющегося входного напряжения и компенсации при использовании удлинительных проводов неправильных размеров или прибора-потребителя с большим различием в снижении нагрузки.

- Нет необходимости в техобслуживании
- Интеллектуальная система управления нагрузкой и напряжением

**Технические характеристики**

	FUE1	FUE2	FUE2/250/200W	FUE6
Д x Ш x В мм	420 x 325 x 325	420 x 325 x 325	420 x 325 x 325	524 x 325 x 325
Вес кг	25	26,4	26,4	32,5
преобразователь частоты	Wacker Neuson	Wacker Neuson		Wacker Neuson
Входное напряжение 1~ В	230	230	230	230
Выходное напряжение 3~ В	42	42	250	42
Входная частота Гц	50	50	50	50
Выходная частота Гц	200	200	200	0 - 200
Входной ток А	9,6	13	13	14,8
Выходной ток А	25	35	6	53
Входная мощность кВА	2,2	3	3	3,4
Выходная производительность кВА	1,8	2,6	2	3,7
степень защиты	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
электрический кабель м	2,5	2,5	2,5	2,5
Подключение-Розетки	1	2	2	3 или 4

	FUE5/250/200	FUE-M/T13A	FUE-M/S75A	FUE-M/S85A
Д x Ш x В мм	520 x 310 x 494	520 x 310 x 450	520 x 310 x 494	500 x 500 x 550
Вес кг	32	29	29,5	42
Входное напряжение 3~ В	400	400	400	400
Выходное напряжение 3~ В	250	250	42	42
Входная частота Гц	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Выходная частота Hz	200	0 - 200	0 - 200	0 - 200
Входной ток А	8	13	13	13,7
Выходной ток А	9	13	75	85
Входная мощность кВА	5,5	9	9	9
Выходная производительность кВА	3,8	5,5	5,5	6,2
степень защиты	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
электрический кабель м	2,5	2,5	2,5	2,5
Подключение-Розетки	2	4	2 / 4 / 6	2 / 4



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.